

KARTA KATALOGOWA


Plafon FLUX

xPL-FLUX-30C-xxW-4K

**Hermetyczny Plafon LED, 14W, 16W, 18W, 20W,
moc wybierana za pomocą DIPswitch**



ROZSYŁ ŚWIATŁA



PRZEZNACZENIE


- ciągi komunikacyjne
- korytarze
- klatki schodowe
- pomieszczenia sanitarne i gospodarcze
- elewacje budynków

CECHY PRODUKTU

Obudowa o bardzo wysokiej szczelności, odporna na trudne warunki atmosferyczne jak zawilgocenie czy zapylenie, bardzo wysoka odporność na uderzenie. Źródło światła: diody LED typu SMD, barwa światła 4000K – biała naturalna, **wysoki wskaźnik oddawania barw Ra>80.**

Uwaga!! W podstawowej wersji zastosowano zasilacz o 4 zakresach mocy wyjściowej co oznacza, że podczas instalacji można ustawić jedną z dostępnych mocy znamionowych to jest, 14W, 16W, 18W lub 20W.

Plafony mogą występować w wersji włącz/wyłącz lub z inteligentnym czujnikiem ruchu ON/OFF. W przypadku zastosowania inteligentnego czujnika ruchu istnieje możliwość zdalnej regulacji wszystkich nastaw, za pomocą pilota IR, wszystkich nastaw. Akcesoria montażowe wykonane ze stali nierdzewnej.






DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Zasilanie | 230Vac (±10%), 50Hz (±5%) |
| Moc Znamionowa** | 14W, 16W, 18W, 20W -10%+5%, wybierana na zasilaczu |
| Klasa Ochrony | II |
| Stopień Szczelności | IP66 |
| Strumień Światła | 1.730lm/14W 1.940lm/16W 2.140lm/18W 2.330lm/20W |
| Barwa Światła, Wsk. Oddaw. Barw | 4000K, Ra>80 |
| Żywotność oprawy | L90B10 50.000h |
| Pole Detekcji Ruchu (jeśli występuje) | 6m Max. - Regulacja Zasięgu: 25%/50%75%/100% |
| Czujnik ruchu – wys. Mont. | 3-6 m |
| Wersja | CPL - oprawa sterowana z czujnikiem ruchu, SWPL - on/off |
| Materiał - Korpus | PC |
| Klosz | PC - Mleczny |
| Stopień Ochrony przed Uderzeniem | IK10 |
| Czas Świecenia Normalnego (z Cz. Ruchu) | MS - DIP SWITCH: (30, 90)s, (5, 10, 30)min MWRC – (30, 90)s, (5, 10, 30)min |
| Czujnik Zmierzchu (z Cz. Ruchu) | MS - DIP SWITCH: (2, 10, 25, 50)lx / wyłączony MSRC – (2, 10, 25, 50, 100, 300)lx / wyłączony |
| Waga | 0,85 kg |
| Wymiary [DxH] | Φ 308x98 mm |

** Dla wersji z czujnikiem ruchu moc znamionowa jest większa o 1W

CZUJNIKI

Czujnik Ruchu ON/OFF.


DO ZAMÓWIENIA

| Numer p/n | Model | Opis - wyposażenie |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PLA33LL | SPL-FLUX-30C-14/16/18/20W-4K | ON/OFF |
| PLA36LL | CPL-FLUX-30C-14/16/18/20W-4K-MS | Czujnik ruchu |
| PLA37LL | CPL-FLUX-30C-14/16/18/20W-4K-MSRC | Czujnik ruchu ze zdalnym sterowaniem |
| SEN027LL | IR22 | Pilot zdalnego sterowania do PLA37LL |